



Estrutura do tema ISC

1. Representação de informação num computador
2. Organização e estrutura interna dum computador
3. Execução de programas num computador
4. O processador e a memória num computador
5. Evolução da tecnologia e da eficiência

Análise de componentes num computador



Componentes (físicos) a analisar:

- a unidade de processamento / o processador:
 - o nível ISA (*Instruction Set Architecture*): tipos/formatos de instruções, acesso a operandos, CISC/RISC...
 - CISC versus RISC
 - melhoria de eficiência no processador: com paralelismo
 - melhoramentos fora do processador (ou core)
 - evolução da arquitetura x-86 da Intel
- a hierarquia de memória:
cache, memória virtual, ...
- periféricos...




A “revolução” dos Reduced Instruction Set Computers Caracterização das arquiteturas RISC

- conjunto reduzido e simples de instruções
- formatos simples de instruções
- uma operação elementar por ciclo máquina
- operandos sempre em registos
- modos simples de endereçamento à memória

**Exemplos de arquiteturas RISC:
em todos os *smartphones*!**

AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18



Eficiência nos Sistemas de Computação: oportunidades para melhorar




Oportunidades para melhorar o desempenho / eficiência

- com introdução de **paralelismo**
 - na execução de instruções em binário (Instruction Level Parallelism)
 - paralelismo desfasado ou execução encadeada (*pipeline*)
 - paralelismo nos dados (processamento vetorial, MMX/SSE/AVX...)
 - paralelismo nas operações (VLIW, super-escalar)
 - com execução de instruções fora de ordem (*out-of-order execution*)
 - no acesso à memória
 - paralelismo desfasado (*interleaving*)
 - paralelismo "real" (maior largura do *bus*)
 - ao nível da aplicação (sistemas concorrentes/paralelos/distribuídos)
 - com fios de execução (*multithreading* => *multicore/multichip* c/ mem partilhada)
 - com processos (com memória distribuída)
- com **hierarquia de memória** (para diminuir latência)
 - *cache* ...


AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18




Exemplo de pipeline



Hierarquia de mem ria (1)



Hierarquia de memória (2)



AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18

7

Evolução dos processadores da Intel até à família Intel x86



AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18

8

Evolução do Intel x86 : pré-Pentium (visão do programador)



Nome	Data	Nº transístores	
8086	1978	29K	<ul style="list-style-type: none">– processador 16-bits (registos + ALU); base do IBM PC & DOS– espaço de endereçamento limitado a 1MiB (DOS apenas vê 640Ki)
80286	1982	134K	<ul style="list-style-type: none">– endereço 24-bits e protected-mode; base do IBM PC-AT & Windows
386	1985	275K	→ primeiro IA-32 !! <ul style="list-style-type: none">– estendido para 32-bits: registos + op. inteiros + endereçamento– memória segmentada+paginada, capaz de correr Unix
486	1989	1.9M	<ul style="list-style-type: none">– integração num único chip: 386, co-proc 387, até 16KiB cache L1– poucas alterações na arquitetura interna do processador

Evolução do IA-32: família Pentium (visão do programador)




Pentium	1993	3.1M	(= P5 , aka i586)
			– arquitectura superescalar, com 2 pipelines de inteiros (de 5 níveis)
PentiumPro	1995	5.5M	(= P6 , aka i686)
			– out-of-order execution, 14 níveis pipeline, 3-issue superscalar
			– endereço 36-bits, cache L2 on-package
Pentium/MMX	1997	4.5M	
			– SIMD: opera com vetores de 64-bits, tipo <code>int</code> de 1, 2, ou 4 bytes
Pentium II	1997	7.5M	(= Pro + MMX)
Pentium III	1999	8.2M	(+Celeron, +Xeon)
			– “Streaming SIMD Ext”, SSE: vetores 128-bits, <code>int/fp</code> 1/2/4 bytes
Pentium 4	2000	42M	(= NetBurst , aka i786)
			– trace cache, pipeline muito longo (20 ou 31), suporta multi-threading
			– SSE2: mais instruções e com dados <code>fp</code> de 8-bytes
Pentium M	2003	77M	(= P-M)
			– arquitetura mais próxima do Pentium III (eficiência energética)

Evolução do IA-32 para Intel 64 (visão do programador)



- IA-32 ou x86 open architecture cresce para 64-bits
 - HP e Intel propõem arquitetura incompatível c/ IA-32: IA-64 (Itanium PU)
 - AMD anuncia em 1999 extensão do x86: x86-64
 - Intel segue AMD: IA-32e (Fev-04), EM64T (Mar-04), ou Intel 64 (2006)
 - AMD64 e Intel 64 diferentes, mas compiladores usam sub-set comum



AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18

11

Intel 64 ≠ IA-64 (Itanium): nos registos




x86-64 Integer Registers

%rax	%eax
%rbx	%ebx
%rcx	%ecx
%rdx	%edx
%rsi	%esi
%rdi	%edi
%rsp	%esp
%rbp	%ebp

- Twice the number of registers
- Accessible as 8, 16, 32, 64 bits


IA-64 Register Set



AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18

12

Extensões de processamento vetorial no Intel 64



AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18

Next: AVX-512

13

Arquiteturas Intel 64 com maior integração (visão do programador)

- arquitetura **Core** surge em 2006 (*151M transístores*)
 - desenvolvida pela mesma equipa que o P-M (Israel)
 - 14 níveis de pipeline (como P6), mas 4-issue superscalar
 - 2 níveis de cache on-chip
 - multi-core on-chip e virtualização por h/w
 - suporta fusão de instruções RISC (μ -ops na terminologia Intel)
 - arquitetura Core 2 é integralmente 64-bit (Intel 64)


- arquitetura **Nehalem** anunciada em 2008 (*731M transístores*)
 - inspirada no NetBurst (com multi-threading e maiores clock rates)
 - 2 a 8 cores por chip, com cache L3 on-chip
 - com conexão ponto-a-ponto inter-CPU_chips
 - integra controlador de memória numa arquitetura NUMA

Arquiteturas Intel 64 com maior integração (visão do programador)




- arquitetura **Sandy Bridge** anunciada em 2010 ($>1,000M$ transístores)
 - ensaio de arquitetura híbrida multicore, integrando o processador gráfico
 - interface com o processador gráfico através da cache L3
 - processamento vetorial de fp estendido para 256-bits (AVX)
 - integração no chip do interface PCIe 16x
- arquitetura **Haswell** anunciada em 2013 ($>5,500M$ transístores)
 - nível adicional de cache para μ -ops (formato RISC)
 - processamento vetorial integral com 256-bits (AVX2)
 - 2 unidades vetoriais para operações com inteiros
 - até 22 cores e 55MB de cache L3 (Xeon)
 - introdução de cache L4 de 128MB , eDRAM (off-chip. on-package)
- arquitetura **Skylake** anunciada em 2015 ($>8,000M$ transístores)
 - mais 1 unidade vetorial para operações com inteiros (total: 3)
 - AVX-512 para topo de gama Xeon (inexistente no 1º trimestre 2017)

Intel Hex-Core Nehalem (1.17 mil milhões de transístores)



Gerações de Pentium “de ontem”




Arquiteturas Intel 64 com maior integração (visão do programador)




- arquitetura **Sandy Bridge** anunciada em 2010 ($>1,000M$ transístores)
 - ensaio de arquitetura híbrida multicore, integrando o processador gráfico
 - interface com o processador gráfico através da cache L3
 - processamento vetorial de fp estendido para 256-bits (AVX)
 - integração no chip do interface PCIe 16x
- arquitetura **Haswell** anunciada em 2013 ($>5,500M$ transístores)
 - nível adicional de cache para μ -ops (formato RISC)
 - processamento vetorial integral com 256-bits (AVX2)
 - 2 unidades vetoriais para operações com inteiros
 - até 22 cores e 55MB de cache L3 (Xeon)
 - introdução de cache L4 de 128MB , eDRAM (off-chip, on-package)
- arquitetura **Skylake** anunciada em 2015 ($>8,000M$ transístores)
 - mais 1 unidade vetorial para operações com inteiros (total: 3)
 - AVX-512 para topo de gama Xeon (inexistente no 1º trimestre 2017)

Lançamento da Intel em 2013: 8 configurações para i5 & i7 Haswell




Lançamento da Intel em 2016: 18-core Xeon Haswell



AJProença,

Copyright (c) 2014 Hiroshige Goto All rights reserved.

19



AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18

20


Arquiteturas Intel 64 com maior integração (visão do programador)




- arquitetura **Sandy Bridge** anunciada em 2010 ($>1,000M$ transístores)
 - ensaio de arquitetura híbrida multicore, integrando o processador gráfico
 - interface com o processador gráfico através da cache L3
 - processamento vetorial de fp estendido para 256-bits (AVX)
 - integração no chip do interface PCIe 16x
- arquitetura **Haswell** anunciada em 2013 ($>5,500M$ transístores)
 - nível adicional de cache para μ -ops (formato RISC)
 - processamento vetorial integral com 256-bits (AVX2)
 - 2 unidades vetoriais para operações com inteiros
 - até 22 cores e 55MB de cache L3 (Xeon)
 - introdução de cache L4 de 128MB , eDRAM (off-chip, on-package)
- arquitetura **Skylake** anunciada em 2015 ($>8,000M$ transístores)
 - mais 1 unidade vetorial para operações com inteiros (total: 3)
 - AVX-512 para topo de gama Xeon (inexistente no 1º trimestre 2017)

AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18

21





22




23

Protótipos da Intel em 2010/11: Single-chip Cloud Computer







**Knights Corner
KNC**




AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18

25


*Chips da Intel em 2012/13:
Xeon Phi com 60 cores
(apenas como co-processador)*



**Knights Landing
KNL**




AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18



Chips da Intel em 2016: Xeon Phi até 72 cores (como processador ou co-processador)

Knights Landing Overview




TILE

2 VPU	CHA	2 VPU
Core	1MB L2	Core

Chip: 36 Tiles interconnected by 2D Mesh
Tile: 2 Cores + 2 VPU/core + 1 MB L2

Memory: MCDRAM: 16 GB on-package; High BW
DDR4: 6 channels @ 2400 up to 384GB
IO: 36 lanes PCIe Gen3, 4 lanes of DMI for chipset
Node: 1-Socket only
Fabric: Omni-Path on-package (not shown)


Vector Peak Perf: 3+TF DP and 6+TF SP Flops
Scalar Perf: ~3x over Knights Corner
Streams Triad (GB/s): MCDRAM : 400+; DDR: 90+



AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18

27


Exemplo de chip com processadores RISC: 2x ARM's no A6 do iPhone 5



AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18

28

Exemplo de chip com processadores RISC: dos 2x ARM cores no A9 para 6x cores no A10 do iPhone seguinte



AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18

29

Exemplo de chip com processadores RISC: 4+1 ARM's no Tegra 4i da NVidia


The image displays the Tegra 4i smartphone processor. At the top, two smartphones are shown: one with its screen on and one with its back exposed, revealing the internal circuit board. A red circle highlights a specific component on the board. Below this, a detailed die shot of the Tegra 4i chip is shown with callouts pointing to its components:

- "R4" New Quad core ARM R4 A9 (2.3Ghz)
- Tegra 4 4+1 Battery Saver Core
- Tegra 4 GPU (60 Core)
- Integrated i500 core
- More Tegra 4 Features:
 - Computational Photography Architecture
 - Image Signal Processor
 - Video Engine
 - Optimized Memory Interface

2013

30

Exemplo de chip com processadores RISC: evolução da família Tegra da NVidia




Exemplo de chip com processadores RISC: 4+4 ARM's no Exynos 5 Octa, Galaxy S4



**Exemplo de chip com processadores RISC 64-bits:
4+4 ARM's no Snapdragon 845, Galaxy S9**



Processadores Intel versus ARM



Source: Wikibon 2013, IDC & Gartner 2012 shipments & Wikibon 2013-2022 projections. Assumption: Apple & Microsoft migrate to successful 64-bit ARM.
AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2017/18